

DATA SHEET MOTORI IE2

2 POLI (IE2) 3000 RPM - V 230/400/50Hz													
Tipo	Potenza		Rendimento			n. giri	Inom @ 400V	Cosφ	Io @ 400V	Cosφo	Ia/In	Ca/Cn	Cnom
	kW	hp	η100%	η75%	η50%	rpm	A	-	A	-	-	-	Nm
HE2 56B	0,13	0,18	55,1	52,0	44,0	2830	0,47	0,72	0,42	0,34	4,8	4,0	0,45
HE2 63A	0,18	0,24	60,4	57,0	50,0	2820	0,48	0,90	0,31	0,38	5,5	3,0	0,60
HE2 63B	0,25	0,34	64,8	61,0	55,0	2820	0,59	0,94	0,37	0,38	5,5	2,7	0,85
HE2 71A	0,37	0,50	69,5	66,0	62,0	2810	0,88	0,87	0,50	0,34	5,4	2,9	1,25
HE2 71B	0,55	0,75	74,1	71,0	68,0	2820	1,22	0,88	0,67	0,25	5,9	3,1	1,84

4 POLI (IE2) 1500 RPM - V 230/400/50Hz													
Tipo	Potenza		Rendimento			n. giri	Corrente @ 400V	Cosφ	Io @ 400V	Cosφo	Ia/In	Ca/Cn	Cnom
	kW	hp	η100%	η75%	η50%	rpm	A	-	A	-	-	-	Nm
HE2 63A	0,13	0,18	60,3	57,0	50,0	1350	0,44	0,71	0,35	0,28	3,0	1,9	0,91
HE2 63B	0,18	0,24	64,7	61,0	55,0	1350	0,62	0,65	0,53	0,25	3,2	2,4	1,25
HE2 63B	0,22	0,30	67,1	64,0	59,0	1350	0,68	0,70	0,55	0,18	3,4	2,3	1,53
HE2 71A	0,25	0,34	68,5	65,0	60,0	1440	0,78	0,68	0,59	0,19	6,2	3,3	1,65
HE2 71B	0,37	0,50	72,7	69,0	65,0	1400	0,95	0,77	0,66	0,19	4,7	2,4	2,52
HE2 71D	0,55	0,75	77,1	74,0	71,0	1400	1,55	0,66	1,19	0,17	4,7	3,1	3,69
HE2 80B	0,55	0,75	77,1	74,0	71,0	1440	1,42	0,73	1,03	0,17	5,2	2,6	3,63

6 POLI (IE2) 1000 RPM - V 230/400/50Hz													
Tipo	Potenza		Rendimento			n. giri	Corrente @ 400V	Cosφ	Io @ 400V	Cosφo	Ia/In	Ca/Cn	Cnom
	kW	hp	η100%	η75%	η50%	rpm	A	-	A	-	-	-	Nm
HE2 63C	0,13	0,18	51,7	48,0	40,0	860	0,63	0,58	0,60	0,26	2,3	2,3	1,40
HE2 71A	0,18	0,24	56,6	53,0	46,0	920	0,60	0,77	0,51	0,24	3,7	2,4	1,84
HE2 71B	0,25	0,34	61,6	58,0	51,0	910	0,76	0,77	0,53	0,20	3,7	2,1	2,58
HE2 80A	0,37	0,50	67,6	64,0	59,0	930	1,00	0,79	0,71	0,16	3,6	1,8	3,77
HE2 80B	0,55	0,75	73,1	70,0	66,0	940	1,67	0,65	1,29	0,13	4,1	2,3	5,56

8 POLI (IE2) 750 RPM - V 230/400/50Hz													
Tipo	Potenza		Rendimento			n. giri	Corrente @ 400V	Cosφ	Io @ 400V	Cosφo	Ia/In	Ca/Cn	Cnom
	kW	hp	η100%	η75%	η50%	rpm	A	-	A	-	-	-	Nm
HE2 71C	0,12	0,16	41,0	38,0	28,0	660	0,56	0,75	0,50	0,25	2,4	1,9	1,70
HE2 80A	0,18	0,24	45,9	43,0	34,0	650	0,70	0,81	0,54	0,28	2,6	1,3	2,53
HE2 80B	0,25	0,34	50,6	47,0	39,0	635	0,93	0,77	0,77	0,23	2,4	1,4	3,55
HE2 90S	0,37	0,50	56,1	53,0	46,0	690	1,40	0,68	1,26	0,20	3,0	1,9	5,10
HE2 90LB	0,55	0,75	61,7	59,0	52,0	650	1,85	0,70	1,38	0,16	2,6	1,5	7,80

Neri Motori S.r.l.

Sede Legale: Via Alexander Fleming, 6-8 | Sede Operativa e Logistica: Via Alexander Fleming, 10 | 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Italy

Tel +39 051.6870911 | Fax +39 051.825858 | info@nerimotori.com | C.F. e IVA 00805751203 | R.E.A. BO 0340273

Capitale Sociale - Euro 104.000 Interamente Versato